

Fornasier Luigi s.n.c. Calle del Paradiso, 14 I - 30141 Murano Venezia T.+ 39 041 736176 F.+ 39 041 5274471

info@lu-murano.it www.lu-murano.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTEZIONE INSTALLATION INSTRUCTIONS

A1 Allegato Enclosed

Edizione - Revised 12 Dic. 2011



Montaggio 1 persona One Installer

Conservare le istruzioni Save instructions



ATTENZIONE :

- PRIMA DI ESEGUIRE OGNI OPERAZIONE ASSICURARSI DI AVER DISINSERITO L'ALIMENTAZIONE. - FARE LE OPERAZIONI CON MOLTA ATTENZIONE PER NON DANNEGGIARE IL VETRO E IL METALLO.
- 1. ILL.1. Fissare al soffitto vicino al punto di uscita dei cavi di alimentazione di rete la staffa "A" utilizzare i sistemi di fissaggio più idonei al tipo di soffitto (*) che vi trovate davanti . Assicurarsi prima di forare o altro, che non ci siamo cavi elettrici sotto traccia in corrispondenza dei fori di fissaggio.
- Svitare le due viti " C " utilizzando la chiavetta " D "
- Svitare quanto basta lo stringi cavo " E ".
- Regolare la lunghezza del cavo "F" in base a quanto deve scendere la lampada dal soffitto, una volta stabilita la misura avvitare a fondo l' elemento "E", se è necessario accorciare il cavo dalla parte indicata nel disegno liberando dal rivestimento esterno i tre poli terra, neutro e fase.
- Collegare il cavo della lampada rispettando le polarità, ai cavi di alimentazione di rete tramite i morsetti forbox " G " inclusi nella confezione.
- Chiudere accostando al soffitto il copri filo di metallo "H" e fissarlo con le viti "C".
- 8. ILL. 2 Posizionare il paralume in tessuto "I" e l'elemento "L" al portalampade "M" bloccandoli avvitando la ghiera filettata "N".
- Avvitare la lampadina consigliata " 0 ".
- Inserire il vetro "P" come da disegno.
- 11. Bloccarlo con sfera filettata "Q"
- 12. Riattivare l'alimentazione di rete.
- Poiché i soffitti o le pareti sono di materiali diversi, le viti di fissaggio non sono incluse. Per scegliere le viti più adatte, rivolgersi ad un rivenditore locale.

IP 20

Dimensioni / Dimensions:

H. 75 cm. / 29.55 inch. Ø. 45 cm. / 5.52 inch

Classe I

Peso / Weight:



 ϵ

No. 1 x max 60 W. E 14

Lampadine / Bulbs:

Livello di difficoltà montaggio



